



Elektročas®

PRAGOTRON

ELEKTROČAS s. r. o.
CZ - 190 00 PRAHA 9, Poděbradská 22
ISO 9001

Ústředna: 266 311 085
Prodej, expedice: 284 810 429
Montáž, servis: 266 311 172
e-mail: info@elektrocas.cz
http:// www.elektrocas.cz



- Převodník GPS - DCF slouží ke generování DCF signálu pomocí GPS signálu pro zařízení, které nemají možnost jiné synchronizace v místech špatného příjmu DCF.

Technická data:

Montáž	samostatně v krabičce nebo uvnitř přístroje
Stupeň krytí převodníku v krabičce	IP 40
Rozměry - Š x V x H	67 mm x 27 mm x 48 mm
Hmotnost (bez antény)	50 g
Napájecí napětí	5V DC
DCF výstup	Otevřený konektor max. +24V, 100 mA
Stupeň krytí antény	IP 65

PŘEVODNÍK GPS - DCF
v pásmu SEČ, SELČ