

Jednostranné, dvoustranné, třístranné nebo čtyřstranné hodiny o rozměru číselníku 500mm, 600 mm, 800 mm, nebo 1000 mm řady KV jsou vhodné pro exteriéry.



- Hodiny o rozměru číselníku 600 mm se vyrábí též v provedení se sekundovou ručkou
- Dokonalé prosvětlení číselníku je zajištěno zabudovanými LED diodami
- Kresbu číselníku a tvar ruček lze dodat podle požadavku zákazníka římskými číslicemi, arabskými číslicemi nebo symboly; možnost firemní reklamy na číselníku
- Lze volit z řady možností upevnění hodin zavěšení na zeď, ke stropu, na sloup bočně nebo centrálně
- Podružné verze hodin je možno řídit pomocí linky podružných hodin libovolnými hlavními hodinami dodávanými firmou Elektročas
- Podle použitých hlavních hodin lze zajistit:
- Přesnost od 0,3 sekundy / den až po absolutně přesný chod při připojení přijímače radiosignálu DCF
- Automatický přechod letní zimní čas
- Autonomní verze jsou řízeny vestavěnými hlavními hodinami EH81, které zajišťují chod v rozmezí teplot -25°C až +55°C

Technická data	KV50	KV60	KVS60	KV80	KV100
Jmenovité napětí linky PH	12, 24, 60 V				
Tolerance jm. napětí linky PH	-20%; +50%				
Zatížení linky PH	16 mA / 12 V; 8 mA / 24 V; 4 mA / 60 V				
Min. šířka impulsů	0,8 s				
Napájecí napětí osvětlení	230 V / 50 Hz				
Příkon (jedno a dvoustranné)	32 W	40 W	40 W	40 W	60 W
Příkon (tří a čtyřstranné)	60 W				
Příkon pohonu sekundové ručky	-		1 W	-	

Typ		A	B	C	H	K
KVJ 50	Jednostranné	500	540	-	135	-
KVD 50	Dvoustranné			-	270	470
KVT 50	Třístranné			636	551	dle požadavku
KVC 50	Čtyřstranné			646	646	dle požadavku
KVJ 60	Jednostranné	600	640	-	135	-
KVD 60	Dvoustranné			-	270	520
KVT 60	Třístranné			736	637	dle požadavku
KVC 60	Čtyřstranné			746	746	dle požadavku
KVJ 80	Jednostranné	800	840	-	170	-
KVD 80	Dvoustranné			-	300	620
KVT 80	Třístranné			936	810	dle požadavku
KVC 80	Čtyřstranné			946	946	dle požadavku
KVJ 100	Jednostranné	1000	1040	-	170	-
KVD 100	Dvoustranné			-	300	720
KVT 100	Třístranné			1136	984	dle požadavku
KVC 100	Čtyřstranné			1146	1146	dle požadavku

